

Инструкция

Внешний источник питания (адаптер питания) торговой марки MEAN WELL модели GST18E09 (GST18E09-P1J)

Адаптер - это вид внешнего импульсного блока питания, который был запроектирован для внешнего соединения элементов электрооборудования.

Технические характеристики:

входные параметры: 100-240 В, 50/60 Гц, 0,5 А

выходные параметры: 9В  2А 18Вт макс.

Монтаж

- (1) Перед подключением вилки DC адаптера к устройству следует отсоединить адаптер от источника питания AC и проверить, что напряжение и ток являются соответствующими для данного устройства.
- (2) Следует позаботиться о том, чтобы соединение между адаптером и его проводом питания было солидным, а также чтобы вилка DC была подключена к устройству правильно.
- (3) Следует предохранить провод питания от затапывания или придавливания.
- (4) Обеспечить хорошую вентиляцию для устройства, чтобы предохранить его перегрев во время работы. Если устройство поблизости является источником тепла, его следует поместить на расстоянии как минимум 10-15см от блока питания.
- (5) Если Вы намерены использовать конечное устройство в течение более длительного периода времени, следует отсоединить устройство от блока питания во избежание его повреждения в результате изменений напряжения или ударов молнии.
- (6) Дополнительная информация на тему устройств указана на сайте www.meanwell.com

Предостережение / Внимание!!

- (1) Риск поражения током и энергетической угрозы. Все аварии должны быть проверены квалифицированными сервисными работниками. Не следует открывать корпус изделия!
- (2) Риск пожара или поражения током. Отверстия в устройстве должны быть предохранены от внешних предметов и жидкостей.
- (3) Использование несоответствующей вилки DC или подсоединение вилки DC к электрическому устройству с силой может повредить устройство или вызвать его аварию. Просьба ссылаться на карту совместимости вилок DC, которая находится в спецификациях.
- (4) Адаптеры следует размещать на ровной поверхности. Падение может привести к повреждению устройства.
- (5) Не следует устанавливать адаптеры в местах с высокой влажностью или близко воды.
- (6) Не следует монтировать адаптеры в местах с высокой температурой окружения или возле источников огня. Максимальная температура окружения указана в спецификациях.
- (7) Ток на выходе и мощность на выходе не могут превышать номинальные величины, указанные в спецификациях.
- (8) Перед началом очистки устройства его следует отключить от источника питания AC. Не следует использовать для очистки устройства каких-либо жидкостей или аэрозолей. Устройство можно очищать только с помощью влажной салфетки, предназначенной для его протирания.
- (9) В случае, когда появится необходимость устранения устройства, следует связаться с квалифицированным местным предприятием, занимающимся рециклингом.

Хранение, транспортировка, утилизация:

Требования к условиям хранения:

Изделие должно храниться в складских помещениях, защищенных от воздействий атмосферных осадков, на стеллажах в упаковке изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других веществ, вызывающих коррозию.

Условия хранения изделия:

температура воздуха от -20 до +85°C, относительная влажность от 10% до 80% при температуре 25°C.

Требования к условиям транспортирования:

Транспортирование изделия разрешается в упаковке предприятия-поставщика всеми видами транспорта, за исключением негерметизированных отсеков самолета, без ограничения расстояния. Транспортирование упакованных изделий может производиться в крытых вагонах и автомашинах, трюмах судов и герметичных кабинах самолетов при температуре воздуха от минус 20 до плюс 85 °С.



Утилизация изделия:

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы сможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта. Устройство, подлежащий утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.

Срок хранения продукции – 5 лет

Устранение неисправностей

При обнаружении неисправности изделия обратитесь к продавцу за консультацией.

Адаптеры питания следует использовать только по их прямому назначению. Если Вам кажется, что адаптер неисправен, перед продолжением его эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные адаптеры питания!

Гарантийные обязательства:

Гарантия 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Изготовитель: MEAN WELL ENTERPRISES CO. LTD.,

место нахождения: № 28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24891, Тайвань (Китай)

Импортер в Республику Беларусь

ООО «Комполинк»

РБ, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6/4-9

тел.+375 17 2908833, факс +375 17 3558833

Срок службы 5 лет.

Дата изготовления см на изделии или упаковке

EAC